EEスイッチ負荷接続灯数

●数字はランプの数を表わしています。(LED照明除く)
(2灯用の場合はランプの数2本)
●L:低力率、H:高力率

	品番	定格電圧	定格電流	水銀灯※1 40形 H	40形 L	80形 H	100形 H	100形 L	200形 H	250形 H	300形 H	400形 H	700形1000形 H	蛍光灯(銅鉄式)※2 10形 L	20形 H	20形 L	30形 L	40形 H	40形 L	110形 H	蛍光灯※3 インバータ式 24/32/42/45形ワットフリー含	エバーライト(当社製) 57形	50形	150形	電球形蛍光灯 8~25形	LED照明(100V)※4 0.8W~15W	16W~25W	26W~73W	白熱灯(合計)	インバータ・LED照明開閉性能(合計) 入力電流	突入電流
電子EEスイッチ	EE6113K EE6813	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	6	4	4	1	6	12	6	4	300Wまで	3A	150A
	EE6123K EE6723	200V	3A	—	—	—	2	1	1	1	×	×	×	—	—	—	—	8(5)	6	4	12	9	9	3	—	—	—	—	600Wまで	3A	150A
	EE6110 EE6810K	100V	10A	11	6	6	4	2	2	2	1	1	—	43	35	26	16	17	10	6	12	9	9	3	13	×	13	8	1000Wまで	6A	300A
	EE6120 EE6720K	200V	10A	—	—	—	8	6	4	3	2	2	1	—	—	—	—	26	23	13	25	18	18	7	—	—	—	—	2000Wまで	6A	300A
	EE5513K EE5713	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	6	4	4	1	6	12	6	4	300Wまで	3A	150A
	EE55239 EE5723	200V	3A	—	—	—	2	1	1	1	×	×	×	—	—	—	—	8(5)	6	4	12	9	9	3	—	—	—	—	600Wまで	3A	150A
	EE56109 EE5810	100V	10A	11	6	6	4	2	2	2	1	1	—	43	35	26	16	17	10	6	12	9	9	3	13	×	13	8	1000Wまで	6A	300A
	EE56208 EE5820	200V	10A	—	—	—	8	6	4	3	2	2	1	—	—	—	—	26	23	13	25	18	18	7	—	—	—	—	2000Wまで	6A	300A
	EE6830K	100V	30A	35	20	18	13	8	8	6	5	3	—	130	112	80	48	52	30	20	20	15	15	5	40	40	22	13	3000Wまで	10A	500A
	EE6730K	200V	30A	—	—	—	26	18	13	10	8	6	3	—	—	—	—	115	69	40	41	30	30	11	—	—	—	—	6000Wまで	10A	500A
	EE4518S・Q	100V	8A	9	5	4	3	2	2	1	1	×	—	34	27	22	13	14	8	6	16	12	12	4	13	32	17	10	800Wまで	8A	400A
	EE4413K EE44131K	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	3	2	2	×	6	×	4	2	300Wまで※5	2A	100A
	EE6315	100V	15A	17	10	9	6	4	4	3	2	1	—	65	45	41	24	27	16	12	12	9	9	3	13	24	13	8	1500Wまで	6A	300A
	EE6325K	200V	15A	—	—	—	13	9	6	5	4	3	1	—	—	—	—	40	35	11	25	18	18	7	—	—	—	—	3000Wまで	6A	300A
	EE4353 WH5353AP	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	2	1	1	×	2	4	2	1	300Wまで	1A	50A
熱動継電器形EEスイッチ	EE4313	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	2	1	1	×	1	4	2	1	300Wまで	1A	50A
	EE8113K EE8133	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	2	1	1	×	1	4	2	1	300Wまで	1A	50A
	EE8123K	200V	3A	—	—	—	2	1	1	1	×	×	×	—	—	—	—	8(3)	6	4	4	3	3	1	—	—	—	—	600Wまで	1A	50A
	EE8013	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10(6)	8	4	5	3	2	×	×	×	×	×	4	2	1	300Wまで	—	—
	EE8023	200V	3A	—	—	—	1	1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	8(1)	6	4	×	×	×	×	—	—	—	—	600Wまで	—	—
	EE8016	100V	6A	7	4	3	2	1	1	1	1	×	—	26	21	16	9	10	6	4	3	2	2	×	2	6	3	2	600Wまで	1.5A	75A
	EE8026	200V	6A	—	—	—	5	3	2	2	1	1	×	—	—	—	—	15	13	8	6	4	4	1	—	—	—	—	1200Wまで	1.5A	75A
	EE8010	100V	10A	11	6	6	4	2	2	2	1	1	—	43	35	26	16	17	10	6	4	3	3	1	4	8	4	2	1000Wまで	2A	100A
	EE8020	200V	10A	—	—	—	8	6	4	3	2	2	1	—	—	—	—	26	23	13	8	6	6	2	—	—	—	—	2000Wまで	2A	100A
	EE8901 EE8413	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10(4)	8	4	5(4)	3	2	×	×	×	×	×	4	2	1	300Wまで	—	—
	EE8902 EE8423	200V	3A	—	—	—	1	1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	8(1)	6	4	×	×	×	×	—	—	—	—	600Wまで	—	—
	EE7513	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	2	1	1	×	1	4	2	1	300Wまで	1A	50A
	EE7523K EE75231 EE75232	200V	3A	—	—	—	2	1	1	1	×	×	×	—	—	—	—	8	6	4	4	3	3	1	—	—	—	—	600Wまで	1A	50A
	EE7516	100V	6A	7	4	3	2	1	1	1	1	×	—	26	21	16	9	10	6	4	3	2	2	×	2	6	3	2	600Wまで	1.5A	75A
	EE7526K EE75261 EE75262	200V	6A	—	—	—	5	3	2	2	1	1	×	—	—	—	—	15	13	8	6	4	4	1	—	—	—	—	1200Wまで	1.5A	75A
	EE7610	100V	10A	11	6	6	4	2	2	2	1	1	—	43	35	26	16	17	10	6	4	3	3	1	4	8	4	2	1000Wまで	2A	100A
	EE7620K EE76201 EE76202	200V	10A	—	—	—	8	6	4	3	2	2	1	—	—	—	—	26	23	13	8	6	6	2	—	—	—	—	2000Wまで	2A	100A
	WCE8301	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2	2	1	1	×	1	4	2	1	300Wまで	1A	50A

注1)上記灯数表は、当社製の照明器具の定常電流と突入電流により算出されていますので、他社製の器具をご使用の際はご注意ください。
注2)制御回路を内蔵した特殊機能付照明器具(センサ機能、リモコン機能、タイマ機能、ワンツー機能付など)と組合せ使用される場合、EEスイッチがオンした際の照明器具の点灯状態は照明器具の仕様や状態により異なりますのでご注意ください。
※1注)当社製水銀灯用安定器(一般型)を使用する器具の場合の接続可能灯数を記載しています。一般型以外の安定器(低始動電流型、定入力型、器具内蔵用など)を使用する器具や他社製の器具につきましてはお問い合わせください。
※2注)電子スタート式、グロー式の高力率蛍光灯をご使用の場合は、( )内灯数にてご使用ください。
※3注)当社製屋外照明用途のインバータ照明を使用する場合の灯数を記載しています。当社製屋外照明用途以外のインバータ照明を使用される場合は、上表右端欄に記載の入力電流、突入電流の範囲内でご使用ください。
※4注)当社製LED照明(電源ユニット含)を使用する場合の台数を記載しています。灯数表に記載の台数以上を接続する場合や他社製のLED照明を使用される場合は、上表右端欄に記載の入力電流、突入電流の範囲内でご使用ください。
※5注)普通電球は1灯あたり100W以下でご使用ください。ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。また、特殊機能付照明器具(調光機能、センサ機能、リモコン機能、タイマ機能、ワンツー機能など)への使用、調光スイッチとの併用はできません。